

FS-308

L 7,7 cm

A 3,5 cm

P 11 cm



Tensão de Entrada:	100 a 240 VAC - 50/60 Hz
Tensão de Saída	12 VDC +/- 10 %.
Corrente de Saída:	5 A
Potência:	60W
TRIMPOT (Ajuste de Tensão)	Sim.
Padrão POE:	N
Conexão de Entrada:	Borne c/ parafuso
Conexão de Saída:	Borne c/ parafuso
Peso:	152g
Material:	Material metálico de alta resistência



A fonte de alimentação **FS - 308** é bivolt automática de 12VDC com consumo de até 5A.

Com as tecnologias, **SMART CHIP** e **SISTEMA PSI**, cada projeto estará protegido contra: curto circuito e sobrecarga minimizando problemas gerados por **descargas elétricas e ruídos de imagens**.



PROTEÇÃO INTELIGENTE
CONTRA ALTA VOLTAGEM



PROTEÇÃO CONTRA
SURTO E INTERFÉNCIA

DATA SHEET