

FS-352

L 9,8 cm

A 4 cm

P 13 cm



Tensão de Entrada:	100 a 240 VAC - 50/60 Hz
Tensão de Saída	24 VDC +/- 10 %
Corrente de Saída:	5 A
Potência:	120W
TRIMPOT (Ajuste de Tensão)	Sim.
Padrão POE:	N
Conexão de Entrada:	Borne c/ parafuso
Conexão de Saída:	Borne c/ parafuso
Peso:	273g
Material:	Material metálico de alta resistência

A fonte de alimentação **FS - 352** é bivolt automática de 24VDC com consumo de até 5A.

Com as tecnologias, **SMART CHIP** e **SISTEMA PSI**, cada projeto estará protegido contra: curto circuito e sobrecarga minimizando problemas gerados por **descargas elétricas e ruídos de imagens**.



PROTEÇÃO INTELIGENTE
CONTRA ALTA VOLTAGEM



PROTEÇÃO CONTRA
SURTO E INTERFÉNCIA



DATA SHEET