

FS-565

L 7 cm

A 3,7 cm

P 15 cm



A fonte de alimentação **FS - 565** é bivolt automática de 12,8 VDC com consumo de até 5 A.

Com as tecnologias, **SMART CHIP** e **SISTEMA PSI**, cada projeto estará protegido contra: curto circuito e sobrecarga minimizando problemas gerados por **descargas elétricas e ruídos de imagens**.

Tensão de Entrada:	127 a 220 VAC - 50/60 Hz
Tensão de Saída	12,8 VDC +/- 10 %.
Corrente de Saída:	5 A
Potência:	64 W
Ajuste de Tensão:	N.
Padrão POE:	N
Conexão de Entrada:	Plug dois pinos
Saída com cabo:	0,5 M
Peso:	254g
Material:	Caixa plástica em ABS preta antichamas



PROTEÇÃO INTELIGENTE
CONTRA ALTA VOLTAGEM



PROTEÇÃO CONTRA
SURTO E INTERFERÊNCIA



RESISTOR DE
TEMPERATURA



DATA SHEET